



CONNEXOON  
ACCESS

# Grazie



di aver scelto **C[]NNEXOON**  
**ACCESS**

Servono informazioni? Serve aiuto?  
[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

# CNNEXOON

## 1 DISPOSITIVO, 3 AMBIENTI, 3 APPLICAZIONI



## PASSATE ALLA MODALITÀ CONNESSA



  
CONNEXOON  
TERRACE



  
CONNEXOON  
WINDOW



  
CONNEXOON  
ACCESS



**3 applicazioni per trasformare i prodotti della tua casa in dispositivi connessi**

3 applicazioni a scelta per controllare dallo smartphone 3 ambienti a casa: tapparelle e tende della finestra - terrazza - accessi.

Il vantaggio di essere connessi alla propria casa, e ai propri dispositivi, localmente o a distanza

Funzioni uniche, intuitive, di facile utilizzo e accessibili a tutti, che offrono serenità e benessere e fanno vivere la casa in modo ancora più intenso.

# CONNEXOON

## WELCOME HOME!

### Funzioni principali:

#### Welcome

Aprire il cancello, la porta del garage, disattivare l'allarme e accendere le luci subito prima di arrivare a casa. Richiudere tutto automaticamente quando la macchina è parcheggiata... grazie alla geo localizzazione, welcome home!

#### Check Access

Gestire l'allarme a distanza, controllare lo stato degli accessi...essere rassicurati e mettere in sicurezza la casa, anche quando si è lontani da casa.

GODETE DEI VANTAGGI DELL'ESSERE CONNESSI

Connexoon Access è compatibile con:



Cancello io



Porta del  
garage io



Serratura  
connessa io



Allarme io



Luci io



Prese io



Lampada  
Philips Hue

## [1] Connexoon

- Il kit
- L'unità Connexoon

## [2] Installazione di Connexoon

- Registrazione rapida dei prodotti io-homecontrol nell'unità Connexoon (prog-prog)
- Attivazione dell'unità Connexoon
- Download dell'applicazione Connexoon

## [3] Uso di Connexoon Access

- L'interfaccia
- Controllo dei miei prodotti
- Gli scenari
- Check Access

## [4] Gestione dell'applicazione

- Pannello di controllo
- Messaggi
- Parametri
- Il mio account
- Assistenza

## [5] Funzioni d'installazione avanzate

- Associare i dispositivi io-homecontrol
- Gestire la chiave di sistema io-homecontrol (funzione riservata agli installatori)
- Inviare la chiave di sicurezza io-homecontrol
- Generare la chiave di sicurezza io-homecontrol
- Ricevere la chiave di sicurezza io-homecontrol
- Tutorial disponibili





# [1] CONNEXOON



## A. IL KIT



### Il kit contiene

- 1 L'unità Connexoon
- 2 Caricatore USB
- 3 Alimentatore
- 4 Cavo Ethernet
- 5 2 Manuali di installazione rapida (per l'installatore e l'utente finale)
- 6 Note legali

## B. L'UNITÀ CONNEXOON



PROG

LAN

USB


LED

Pulsante utilizzato per abbinare rapidamente l'unità Connexoon e i vostri dispositivi motorizzati Somfy, senza connessione Internet [consultare pagina 12 - abbinamento](#) prodotto prog-prog. (connessione che permette la comunicazione tra l'unità Connexoon e i propri dispositivi).

Collegate il caricatore USB alla porta USB sull'unità Connexoon per alimentare il vostro prodotto.

Collegate il cavo Ethernet tra l'unità Connexoon e l'unità ADSL.

## [2] INSTALLAZIONE CONNEXOON




# A. REGISTRAZIONE RAPIDA DEI PRODOTTI

## io-homecontrol nell'unità Connexoon (prog-prog)

Se i dispositivi da connettere sono abbinati a un telecomando monodirezionale (Smoove, Keygo):

L'abbinamento può essere eseguito senza connessione Internet, anche se non si è attivato l'account, seguendo la procedura di seguito descritta.

- [1] Alimentazione dell'unità Connexoon.
- [2] Premete per 3 secondi il tasto "PROG" del punto di comando.
- [3] Quindi premete brevemente per 0,5 secondi il tasto "PROG" sull'unità Connexoon.
- [4] Dopo aver registrato tutti i dispositivi, premete per 8 secondi sull'unità Connexoon. I vostri dispositivi effettueranno un movimento breve verso l'alto e poi verso il basso, a conferma che sono stati abbinati.



Se l'installazione comporta un comando bidirezionale, andate a [pagina 41](#).



## B. ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ CONNEXOON

Connettetevi al sito  
**somfy-connect.com**

Fase 1

Selezionate la vostra lingua e il paese di appartenenza alla voce "attivazione di una box".

Fase 2

Fate clic su Connexoon.

Fase 3

Inserite il codice PIN dell'unità Connexoon.

Fase 4

Selezionate Connexoon Access.

## B. ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ CONNEXOON

### Fasi di attivazione di Connexoon Access

Fase 5

The screenshot shows the 'Email et mot de passe' (Email and password) step. It includes a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe' (active), 'Vos informations', and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there is a red circle with a white 'e' icon. The main heading is 'Email et mot de passe'. Below it, there is a sub-heading: 'Merci de vous créer un compte utilisateur. Il vous permettra de gérer votre système de domotique. Veuillez remplir tous les champs obligatoires.' There are four input fields: 'Adresse email', 'Confirmation email', 'Mot de passe', and 'Confirmez le mot de passe'. At the bottom, there is a red button labeled 'JE CONTINUE'.

Impostate il vostro nome utente e la password.

Fase 6

The screenshot shows the 'Vos informations' (Your information) step. It includes a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations' (active), and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there is a red circle with a white 'i' icon. The main heading is 'Vos informations'. Below it, there is a sub-heading: 'Merci de compléter votre profil utilisateur. Il vous permettra de personnaliser votre système de domotique. Veuillez remplir tous les champs obligatoires.' There are several input fields: 'Nom', 'Prénom', 'Adresse', 'Zip code', 'City', 'Phone number', and 'Email'. At the bottom, there is a red button labeled 'JE CONTINUE'.

Inserite i vostri dati personali.

Fase 7

The screenshot shows the 'Récapitulatif' (Summary) step. It includes a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations', and 'Récapitulatif' (active). Below the progress bar, there is a red circle with a white 'r' icon. The main heading is 'Récapitulatif'. Below it, there is a sub-heading: 'Merci de vérifier les informations que vous avez fournies. Elles seront utilisées pour personnaliser votre système de domotique. Veuillez vérifier les informations ci-dessous.' There is a list of information: 'Prénom: LENA', 'Nom: SOTER', 'Adresse: 12345678901234567890', 'City: GENEVE', 'Phone number: 0789012345', 'Email: lena.sot@somfy.com'. At the bottom, there is a red button labeled 'VALIDER ET PAYER'.

Verificate i vostri dati.

Fase 8

The screenshot shows the final confirmation step. It includes a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations', and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there is a red circle with a white 'c' icon. The main heading is 'Votre box domotique est bientôt activée !'. Below it, there is a sub-heading: 'Vous allez recevoir un email récapitulatif de votre offre Connexoon, avec un lien vers votre compte.' At the bottom, there is a red button labeled 'RETOUR SUR SOMFY CONNECT'.

Confermate.

## B. ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ CONNEXOON

Ricezione di una e-mail di conferma




Riceverete una e-mail di conferma.

Fate clic sul collegamento "continua" per completare l'attivazione dell'unità Connexoon.




## C. DOWNLOAD DELL'APPLICAZIONE CONNEXOON ACCESS sul vostro smartphone



Scaricate l'applicazione smartphone Connexoon Access  
disponibile per IOS e Android.


## C. DOWNLOAD DELL'APPLICAZIONE CONNEXOON ACCESS sul vostro smartphone



- [A] Reinserite il vostro indirizzo e-mail e la password impostati durante l'attivazione dell'unità Connexoon ([si veda pagina 13, Schermata di attivazione](#)).




- [B] Impostate il vostro nome utente.  
Il nome utente permette di sapere quali azioni sono state eseguite dal vostro smartphone.

In qualsiasi momento potete modificare il nome utente nella scheda "parametro" del menu  che si trova nella cronologia ([si veda pagina 34, Menu](#)).





## **[ 3 ] USO DI CONNEXOON ACCESS**

## A. L'INTERFACCIA



## B. CONTROLLO DEI MIEI PRODOTTI



- [A] Potete controllare il cancello, la porta del garage, le luci, ...nel riquadro grigio che si trova nella parte inferiore dell'interfaccia.

Premete sull'icona del dispositivo da controllare facendo scorrere la lista a destra o a sinistra (per esempio la porta del garage).

- [B] Regolarne la posizione trascinando la freccia e premere .

## C. GLI SCENARI



Connexoon Access propone 4 scenari "Torno a casa - Esco di casa - Apri tutto - Chiudi tutto".


Personalizzate ognuno di questi scenari scegliendo le azioni da compiere: aprire o chiudere il cancello, accendere o spegnere le luci, aprire o chiudere la porta del garage.

In seguito basterà un semplice clic per richiamare lo scenario!

*Es.: quando torno a casa, con un solo tocco il mio cancello si apre, la luce esterna si accende e il garage si apre.*

## C. GLI SCENARI

### Apri tutto/Chiudi tutto





Con un solo clic arrivate a casa o uscite di casa, chiudete o aprite il cancello e/o la porta del garage e accendete o spegnete le luci esterne.





## C. GLI SCENARI

### Apri tutto/Chiudi tutto




[A] Fate clic su  per personalizzare lo scenario "apri tutto/chiudi tutto".

Ora fate clic su  nell'icona  per personalizzare lo scenario **apri tutto** o su  nell'icona  per personalizzare lo scenario **chiudi tutto**.

[B] Selezionate i dispositivi da azionare e confermate premendo OK.

## C. GLI SCENARI


### Esco di casa




Uscite di casa e con un solo clic aprite il cancello, che si richiuderà dopo un intervallo di tempo impostato.

## C. GLI SCENARI

### Esco di casa



[A] Premete su  nell'icona  per personalizzare lo scenario "Esco di casa".




[B] Selezionate i dispositivi da azionare quando uscite di casa.

[C] Impostate l'intervallo di tempo a partire dal quale azionare i dispositivi.

[D] Selezionate i dispositivi da azionare alcuni minuti dopo essere usciti di casa.

## C. GLI SCENARI

### Torno a casa




Grazie alla geo localizzazione, la vostra casa vi accoglierà al vostro rientro. Impostare la distanza da casa a partire dalla quale si attiveranno i meccanismi automatici da voi impostati.


*Ad esempio: Quando esco dall'ufficio la sera, attivo lo scenario "Torno a casa". La geo localizzazione si attiva e la casa mi "accoglie" nel modo che ho impostato.*

## C. GLI SCENARI

### Torno a casa



- [A] Premete su  nell'icona  per personalizzare lo scenario "Torno a casa".



- [B] Impostate la distanza a partire dalla quale attivare lo scenario "torno a casa" e attivate o disattivate la geo localizzazione.

- [C] Selezionate i dispositivi da azionare prima del vostro rientro.

- [D] Impostate il tempo del tragitto di ritorno a casa: lo scenario si attiva al vostro arrivo.


- [E] Selezionate i dispositivi da azionare dopo il vostro rientro.

## D. CHECK ACCESS



Una semplice pressione sull'icona Check Access consente di verificare, da qualsiasi luogo, che il cancello e il garage siano chiusi e che le luci siano spente.

## D. CHECK ACCESS



[A] Premete il pulsante .

[B] Premete  al centro dell'interfaccia.


[C] Selezionate i dispositivi e gli stati da verificare quando si preme Check Access.


*Per esempio, dopo essere usciti di casa si può verificare che la porta del garage sia chiusa e che le luci esterne siano spente.*



## [4] GESTIONE DELL'APPLICAZIONE

# GESTIONE DELL'APPLICAZIONE




Facendo clic su  accedete a più funzioni di configurazione e gestione della vostra applicazione Connexoon Access:

- pannello di controllo,
- vostri messaggi,
- parametri,
- vostro account,
- guida,
- disconnessione della vostra applicazione.

Il menu di configurazione permette di accedere a funzioni d'installazione avanzate. [\(si veda il capitolo 5\).](#)



# A. PANNELLO DI CONTROLLO




In questo menu si possono visualizzare con un solo clic la cronologia di tutti i dispositivi connessi.

- **Il punto verde** che precede un comando vi informa che il comando è stato eseguito correttamente.
- **Il punto rosso** indica che il comando è stato interrotto volontariamente.
- **Il triangolo arancione** indica che si è verificato un problema.


Premere l'icona  per maggiori informazioni.

## B. MESSAGGI



Nei vostri messaggi Connexoon troverete tutte le informazioni sugli aggiornamenti e le novità future.


## C. PARAMETRI



Geo localizzate la vostra abitazione per ottenere le informazioni meteo locali.



Attivate/disattivate la visualizzazione del meteo sulla pagina iniziale.




Attivate/disattivate gli avvisi e-mail.



Modificate il vostro nome utente.


In questo menu potete attivare la visualizzazione dei dati meteo, attivare gli avvisi e-mail e/o le notifiche push. Si possono anche visualizzare i widget sul vostro smartphone e/o Apple watch, e impostare il vostro nome utente per personalizzare la **vostra cronologia**.

## D. IL MIO ACCOUNT



In questa scheda potete trovare tutte le informazioni inserite durante l'attivazione di Connexoon.

## E. GUIDA



Voi o il vostro installatore potete compilare questa scheda per mettervi subito in contatto l'uno con l'altro in caso di domande.


Mantenete i contatti con il vostro installatore inserendo i suoi dati nell'applicazione. Potrete mettervi in contatto con lui con un solo tocco.

Con un solo tocco potrete anche ottenere il numero dell'assistenza Somfy.



## **[5] FUNZIONI D'INSTALLAZIONE AVANZATE**

# FUNZIONI D'INSTALLAZIONE AVANZATE



Questo menu permette di:

- Registrare nuovi dispositivi io-homecontrol compatibili nella vostra unità Connexoon
- Rimuovere/Rinominare dei dispositivi
- Gestire la chiave di sicurezza io-homecontrol dell'applicazione


(Attenzione, questa funzione può compromettere il corretto funzionamento dell'unità Connexoon ed è riservata al **vostro installatore**)

Per accedere a queste funzioni, premete 

# A. ASSOCIARE I DISPOSITIVI IO-HOMECONTROL



[A] Premete sul menu ☰.



[B] Premete sulla scheda configurazione 🏠⚙️.



[C] Premete +.


# A. ASSOCIARE I DISPOSITIVI IO-HOMECONTROL





- [D] Selezionate il tipo di prodotto da aggiungere all'applicazione: motori/ricevitori io, sensori o rilevatori io o luci Philips Hue, poi confermate premendo **OK**.





- [E] Selezionate il tipo di punto di comando mono o bidirezionale che controlla il dispositivo che si desidera associare, quindi seguite la procedura indicata sullo schermo per connettere i dispositivi io.



- [F] I dispositivi sono registrati, si può:
- Rinominarli, facendo clic su .
  - Rimuoverli, facendo clic su .

## B. GESTIONE DELLA CHIAVE DI SICUREZZA IO-HOMECONTROL



[A] Premete sul menu ☰.


[B] Premete .

[C] Premete sulla scheda "io system".


È importante che l'unità Connexoon e tutti i dispositivi e i loro punti di comando abbiano la stessa chiave di sicurezza.  
Il menu "io System" permette di gestire questa chiave.

## C. INVIARE LA CHIAVE DI SICUREZZA

### io-homecontrol dall'unità Connexoon a un telecomando io-homecontrol bidirezionale (a 2 vie)





[A] Premete sull'icona



[B] Premete  per confermare la scelta.

[C] Seguite le istruzioni.

## D. GENERARE LA CHIAVE DI SICUREZZA




[A] Premete sull'icona .

[B] Premete  per confermare la scelta.

[C] Leggete attentamente le precauzioni d'impiego e seguite le istruzioni.

Permette di modificare la chiave di sicurezza dell'unità Connexoon e dei dispositivi.

# E. RICEVERE UNA CHIAVE DI SICUREZZA IO-HOMECONTROL



[A] Premete sull'icona

[B] Premete  per confermare la scelta.


[C] Leggete attentamente le precauzioni d'impiego e seguite le istruzioni.


In questo modo potete recuperare la chiave di sicurezza di un punto di comando bidirezionale (a 2 vie) e riassegnarla a tutti i dispositivi e all'unità Connexoon.




# TUTORIAL DISPONIBILI

Elenco dei tutorial video disponibili



 TUTORIAL N. 1  
Welcome



 TUTORIAL N. 2  
Check Access